

# VOGES

## Dados do Motor:

<b>Linha:</b>	(Monofásico Cap. Permanente - BK)	<b>Antigo:</b>	Não	<b>Ranhuras:</b>	24	<b>Vo (V):</b>	127
<b>Pólos:</b>	4	<b>Frequência (Hz):</b>	60	<b>Diâmetro:</b>	66	<b>Io (A):</b>	3
<b>Tensão (V):</b>	127	<b>Carcaça:</b>	71a	<b>Pacote:</b>	50	<b>Vcc (V):</b>	50
<b>Potência (cv):</b>	1/3	<b>Kw:</b>				<b>(Icc) (A):</b>	4,1

Efetivo:		Auxiliar:	
<b>Espiras por Bobina:</b>	25 + 57	<b>Espiras por Bobina:</b>	50 + 90
<b>Condutor por Ranhura:</b>		<b>Condutor por Ranhura:</b>	
<b>Fio:</b>	21	<b>Fio:</b>	23
<b>Passo:</b>	1:4:6	<b>Passo:</b>	1:4:6
<b>Resistência:</b>	3,8	<b>Resistência:</b>	10
<b>Peso:</b>	0,310	<b>Peso:</b>	0,380
<b>Isolação:</b>	B	<b>Capacitor:</b>	20MF/250VAC

## Esquema:

