

# VOGES

## Dados do Motor:

<b>Linha:</b>	(Monofásico Cap. Permanente - BK)	<b>Antigo:</b>	Não	<b>Ranhas:</b>	24	<b>Vo (V):</b>	110
<b>Pólos:</b>	2	<b>Frequência (Hz):</b>	60	<b>Diâmetro:</b>	50	<b>Io (A):</b>	1,9
<b>Tensão (V):</b>	110/220	<b>Carcaça:</b>	63a	<b>Pacote:</b>	45	<b>Vcc (V):</b>	50
<b>Potência (cv):</b>	1/4	<b>Kw:</b>				<b>(Icc) (A):</b>	5

Efetivo:		Auxiliar:	
<b>Espiras por Bobina:</b>	82	<b>Espiras por Bobina:</b>	65
<b>Condutor por Ranhura:</b>		<b>Condutor por Ranhura:</b>	
<b>Fio:</b>	24	<b>Fio:</b>	23
<b>Passo:</b>	1:8:10:12	<b>Passo:</b>	1:8:10:12
<b>Resistência:</b>	12	<b>Resistência:</b>	7,9
<b>Peso:</b>	0,262	<b>Peso:</b>	0,260
<b>Isolação:</b>	B	<b>Capacitor:</b>	25MF/250VAC

## Esquema:

